

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΚΤΑΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.Γ.Ν.Α.**

<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	
Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) κρίσιμων χώρων τετραώροφου κτιρίου, ισχύος 40KVA/36KW, τριφασικής εισόδου 3x400VAC, τριφασικής εξόδου 3x400VAC, Online, διπλής μετατροπής μετά της συστοιχίας συσσωρευτών κατάλληλης χωρητικότητας για εξασφάλιση αυτονομίας 90min σε πλήρες φορτίο – Τεμ. 1	
Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) κρίσιμων χώρων οκταώροφου κτιρίου, ισχύος 40KVA/36KW, τριφασικής εισόδου 3x400VAC, τριφασικής εξόδου 3x400VAC, Online, διπλής μετατροπής μετά της συστοιχίας συσσωρευτών κατάλληλης χωρητικότητας για εξασφάλιση αυτονομίας 90min σε πλήρες φορτίο – Τεμ. 1	
<b>Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Συστήματος Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας (UPS) Τετραώροφου Κτιρίου</b>	
Γενικός Πίνακας UPS – Τεμ. 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεταλλικό ερμάριο πίνακα – Τεμ. 1</li> <li>• Τριπολικός διακόπτης ισχύος 160A – Τεμ. 2</li> <li>• Μεταγωγικός τετραπολικός διακόπτης 160A – Τεμ. 1</li> <li>• Τετραπολικός ραγοδιακόπτης 125A – Τεμ. 1</li> <li>• Ενδεικτικές λυχνίες – Τεμ. 12</li> <li>• Μπάρες ουδετέρου, γείωσης κτλ.</li> </ul>
Παροχή Γενικού Πίνακα UPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Καλώδιο J1VV-R3x50mm<sup>2</sup>+25mm<sup>2</sup>+25mm<sup>2</sup> - 25μ σε σχάρα καλωδίων ή σωλήνα</li> <li>• Τριπολικός διακόπτης ισχύος 160A – Τεμ. 1</li> </ul>
Πίνακας Διανομής UPS 2 <sup>ου</sup> Ορόφου – Τεμ. 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεταλλικό ερμάριο πίνακα – Τεμ. 1</li> <li>• Τριπολικός διακόπτης ισχύος 160A – Τεμ. 1</li> <li>• Διπολικός ραγοδιακόπτης 40A – Τεμ. 4</li> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 32A – Τεμ. 3</li> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 25A – Τεμ. 1</li> <li>• Τετραπολικός ραγοδιακόπτης 40A – Τεμ. 2</li> <li>• Αυτόματη τριπολική ασφάλεια ράγας 32A – Τεμ. 1</li> <li>• Αυτόματη τριπολική ασφάλεια ράγας 25A – Τεμ. 1</li> <li>• Ενδεικτικές λυχνίες - Τεμ. 3</li> <li>• Μπάρες ουδετέρου, γείωσης κτλ</li> </ul>
Παροχή Πίνακα Διανομής UPS 2 <sup>ου</sup> Ορόφου	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Καλώδιο J1VV-R3x50mm<sup>2</sup>+25mm<sup>2</sup>+25mm<sup>2</sup> - 110μ σε σχάρα καλωδίων ή σωλήνα</li> </ul>
Υποπίνακας UPS Χειρουργικής Αίθουσας – Τεμ. 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεταλλικό ερμάριο πίνακα – Τεμ. 1</li> <li>• Διπολικός ραγοδιακόπτης 40A – Τεμ. 1</li> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 32A – Τεμ. 1</li> <li>• Ενδεικτική λυχνία – Τεμ. 1</li> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 16A – Τεμ. 1</li> <li>• Διπολικός διακόπτης διαρροής 25A – Τεμ. 1</li> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 10A – Τεμ. 2</li> <li>• Αυτόματη διπολική ασφάλεια ράγας 20A – Τεμ. 2</li> <li>• Διπολική ασφάλεια τήξεως 35A – Τεμ. 1</li> <li>• Αυτόματη διπολική ασφάλεια ράγας 16A – Τεμ. 4</li> <li>• Μπάρες ουδετέρου, γείωσης κτλ</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μετασχηματιστής απομόνωσης 230V/230V 4KVA – Τεμ. 1</li> <li>• Συσκευή επιτήρησης μόνωσης – Τεμ. 1</li> <li>• Μετασχηματιστής έντασης ρεύματος – Τεμ. 1</li> <li>• Συσκευή αναγγελίας και ενδείξεων – Τεμ. 1</li> </ul>
Χειρουργικές Αίθουσες	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ρευματοδότες σούκο - Τεμ. 9</li> <li>• Κανάλι πλαστικό 100x35mm - 25μ</li> <li>• Καλώδιο H05VV-U 3x2,5mm<sup>2</sup> - 40μ</li> <li>• Καλώδιο H05VV-U 3x1,5mm<sup>2</sup> - 30μ</li> <li>• Διακόπτης κομιτατέρ – Τεμ. 3</li> </ul>
Παροχές Υποπινάκων UPS Χειρουργικών Αιθουσών	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Καλώδιο J1VV-R 3x10mm<sup>2</sup> - 70μ σε σχάρα καλωδίων ή σωλήνα</li> </ul>
Πίνακας UPS Χειρισμού Σκιαλυτικής Λυχνίας – Τεμ. 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεταλλικό ερμάριο πίνακα – Τεμ. 1</li> <li>• Διπολικός ραγοδιακόπτης 25A – Τεμ. 1</li> <li>• Αυτόματη διπολική ασφάλεια ράγας 20A – Τεμ. 1</li> <li>• Διπολικός ραγοδιακόπτης 20A – Τεμ. 2</li> <li>• Αυτόματη διπολική ασφάλεια ράγας 16A – Τεμ. 2</li> <li>• Ενδεικτική λυχνία – Τεμ. 1</li> <li>• Μπάρες ουδετέρου, γείωσης κτλ</li> </ul>
Παροχές Πινάκων UPS Χειρισμού Σκιαλυτικής Λυχνίας	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Καλώδιο J1VV-R 3x2,5mm<sup>2</sup> - 30μ</li> </ul>
Υποπίνακας UPS Αίθουσας Ανάνηψης – Τεμ. 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεταλλικό ερμάριο πίνακα – Τεμ. 1</li> <li>• Διπολικός ραγοδιακόπτης 40A – Τεμ. 1</li> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 25A – Τεμ. 1</li> <li>• Ενδεικτική λυχνία – Τεμ. 1</li> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 16A – Τεμ. 1</li> <li>• Διπολικός διακόπτης διαρροής 25A – Τεμ. 1</li> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 10A – Τεμ. 2</li> <li>• Αυτόματη διπολική ασφάλεια ράγας 16A – Τεμ. 8</li> <li>• Διπολική ασφάλεια τήξεως 25A – Τεμ. 1</li> <li>• Μπάρες ουδετέρου, γείωσης κτλ</li> <li>• Μετασχηματιστής απομόνωσης 230V/230V 3,15KVA – Τεμ. 1</li> <li>• Συσκευή επιτήρησης μόνωσης – Τεμ. 1</li> <li>• Μετασχηματιστής έντασης ρεύματος – Τεμ. 1</li> <li>• Συσκευή αναγγελίας και ενδείξεων – Τεμ. 1</li> </ul>
Παροχή Υποπίνακα UPS Αίθουσας Ανάνηψης	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Καλώδιο J1VV-R 3x6mm<sup>2</sup> - 25μ σε σχάρα καλωδίων ή σωλήνα</li> </ul>
Αίθουσα Ανάνηψης	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ρευματοδότες σούκο - Τεμ. 10</li> <li>• Κανάλι πλαστικό 100x35mm - 20μ</li> <li>• Καλώδιο H05VV-U 3x2,5mm<sup>2</sup> - 40μ</li> <li>• Καλώδιο H05VV-U 3x1,5mm<sup>2</sup> - 15μ</li> <li>• Διακόπτης κομιτατέρ – Τεμ. 1</li> </ul>
Υποπίνακας UPS ΜΕΘ – Τεμ. 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεταλλικό ερμάριο πίνακα – Τεμ. 1</li> <li>• Τριπολικός ραγοδιακόπτης 40A – Τεμ. 1</li> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 32A – Τεμ. 3</li> <li>• Ενδεικτική λυχνία – Τεμ. 3</li> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 20A – Τεμ. 1</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Διπολικός διακόπτης διαρροής 25A – Τεμ. 1</li> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 10A – Τεμ. 3</li> <li>• Αυτόματη διπολική ασφάλεια ράγας 25A – Τεμ. 2</li> <li>• Διπολική ασφάλεια τήξεως 50A – Τεμ. 2</li> <li>• Αυτόματη διπολική ασφάλεια ράγας 16A – Τεμ. 12</li> <li>• Μπάρες ουδετέρου, γείωσης κτλ</li> <li>• Μετασχηματιστής απομόνωσης 230V/230V 5KVA – Τεμ. 2</li> <li>• Συσκευή επιτήρησης μόνωσης – Τεμ. 2</li> <li>• Μετασχηματιστής έντασης ρεύματος – Τεμ. 2</li> <li>• Συσκευή αναγγελίας και ενδείξεων – Τεμ. 2</li> </ul>
Παροχή Υποπίνακα UPS ΜΕΘ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Καλώδιο J1VV-R5x10mm<sup>2</sup> - 15μ σε σχάρα καλωδίων ή σωλήνα</li> </ul>
Αίθουσα ΜΕΘ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ρευματοδότες σούκο - Τεμ. 2</li> <li>• Κανάλι πλαστικό 100x35mm - 25μ</li> <li>• Καλώδιο H05VV-U 3x2,5mm<sup>2</sup> - 100μ</li> <li>• Καλώδιο H05VV-U 3x1,5mm<sup>2</sup> - 30μ</li> <li>• Διακόπτης κομιτατέρ – Τεμ. 2</li> <li>• Διακόπτης μονοπολικός – Τεμ. 2</li> </ul>
Υποπίνακας UPS ΜΑΦ – Τεμ. 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεταλλικό ερμάριο πίνακα – Τεμ. 1</li> <li>• Τριπολικός ραγοδιακόπτης 40A – Τεμ. 1</li> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 25A – Τεμ. 3</li> <li>• Ενδεικτική λυχνία – Τεμ. 3</li> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 20A – Τεμ. 1</li> <li>• Διπολικός διακόπτης διαρροής 25A – Τεμ. 1</li> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 10A – Τεμ. 3</li> <li>• Αυτόματη διπολική ασφάλεια ράγας 32A – Τεμ. 1</li> <li>• Διπολική ασφάλεια τήξεως 50A – Τεμ. 2</li> <li>• Αυτόματη διπολική ασφάλεια ράγας 16A – Τεμ. 7</li> <li>• Μπάρες ουδετέρου, γείωσης κτλ</li> <li>• Μετασχηματιστής απομόνωσης 230V/230V 6.3KVA – Τεμ. 1</li> <li>• Συσκευή επιτήρησης μόνωσης – Τεμ. 1</li> <li>• Μετασχηματιστής έντασης ρεύματος – Τεμ. 1</li> <li>• Συσκευή αναγγελίας και ενδείξεων – Τεμ. 1</li> </ul>
Παροχή Υποπίνακα UPS ΜΑΦ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Καλώδιο J1VV-R5x6mm<sup>2</sup> - 30μ σε σχάρα καλωδίων ή σωλήνα</li> </ul>
Αίθουσα ΜΑΦ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ρευματοδότες σούκο - Τεμ. 2</li> <li>• Κανάλι πλαστικό 100x35mm - 15μ</li> <li>• Καλώδιο H05VV-U 3x2,5mm<sup>2</sup> - 70μ</li> <li>• Καλώδιο H05VV-U 3x1,5mm<sup>2</sup> - 20μ</li> <li>• Διακόπτης κομιτατέρ – Τεμ. 2</li> </ul>
<b>Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Συστήματος Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας (UPS) Οκταώροφου Κτιρίου</b>	
Γενικός Πίνακας UPS – Τεμ. 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεταλλικό ερμάριο πίνακα – Τεμ. 1</li> <li>• Τριπολικός διακόπτης ισχύος 160A – Τεμ. 5</li> <li>• Μεταγωγικός τετραπολικός διακόπτης 160A – Τεμ. 1</li> <li>• Τετραπολικός ραγοδιακόπτης 125A – Τεμ. 1</li> <li>• Ενδεικτικές λυχνίες – Τεμ. 18</li> <li>• Μπάρες ουδετέρου, γείωσης κτλ.</li> </ul>

Παροχή Γενικού Πίνακα UPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Καλώδιο J1VV-R 3x50mm<sup>2</sup>+25mm<sup>2</sup>+25mm<sup>2</sup> - 25μ σε σχάρα καλωδίων ή σωλήνα</li> <li>Τριπολικός διακόπτης ισχύος 160A – Τεμ. 1</li> </ul>
Πίνακας Διανομής UPS 2 <sup>ου</sup> Ορόφου – Τεμ. 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μεταλλικό ερμάριο πίνακα – Τεμ. 1</li> <li>Τριπολικός διακόπτης ισχύος 160A – Τεμ. 1</li> <li>Διπολικός ραγοδιακόπτης 40A – Τεμ. 6</li> <li>Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 32A – Τεμ. 5</li> <li>Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 25A – Τεμ.1</li> <li>Ενδεικτικές λυχνίες - Τεμ. 3</li> <li>Μπάρες ουδετέρου, γείωσης κτλ</li> </ul>
Παροχή Πίνακα UPS Διανομής 2 <sup>ου</sup> Ορόφου	<ul style="list-style-type: none"> <li>Καλώδιο J1VV-R 3x25mm<sup>2</sup>+16mm<sup>2</sup>+16mm<sup>2</sup> - 80μ σε σχάρα καλωδίων ή σωλήνα</li> </ul>
Υποπίνακας UPS Χειρουργικής Αίθουσας – Τεμ. 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μεταλλικό ερμάριο πίνακα – Τεμ. 1</li> <li>Διπολικός ραγοδιακόπτης 40A – Τεμ. 1</li> <li>Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 32A– Τεμ. 1</li> <li>Ενδεικτική λυχνία – Τεμ. 1</li> <li>Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 16A – Τεμ. 1</li> <li>Διπολικός διακόπτη διαρροής 25A – Τεμ. 1</li> <li>Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 10A – Τεμ. 2</li> <li>Αυτόματη διπολική ασφάλεια ράγας 20A – Τεμ. 2</li> <li>Διπολική ασφάλεια τήξεως 35A – Τεμ. 1</li> <li>Αυτόματη διπολική ασφάλεια ράγας 16A – Τεμ. 4</li> <li>Μπάρες ουδετέρου, γείωσης κτλ</li> <li>Μετασχηματιστής απομόνωσης 230V/230V 4KVA – Τεμ. 1</li> <li>Συσκευή επιτήρησης μόνωσης – Τεμ. 1</li> <li>Μετασχηματιστής έντασης ρεύματος – Τεμ. 1</li> <li>Συσκευή αναγγελίας και ενδείξεων – Τεμ. 1</li> </ul>
Χειρουργικές Αίθουσες	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ρευματοδότες σούκο - Τεμ. 15</li> <li>Κανάλι πλαστικό 100x35mm - 40μ</li> <li>Καλώδιο H05VV-U 3x2,5mm<sup>2</sup> - 65μ</li> <li>Καλώδιο H05VV-U 3x1,5mm<sup>2</sup> - 50μ</li> <li>Διακόπτης κομιτατέρ – Τεμ. 5</li> </ul>
Παροχές Υποπινάκων UPS Χειρουργικών Αιθουσών	<ul style="list-style-type: none"> <li>Καλώδιο J1VV-R 3x10mm<sup>2</sup> - 155μ σε σχάρα καλωδίων ή σωλήνα</li> </ul>
Πίνακας UPS Χειρισμού Σκιαλυτικής Λυχνίας – Τεμ. 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μεταλλικό ερμάριο πίνακα – Τεμ. 1</li> <li>Διπολικός ραγοδιακόπτης 25A – Τεμ. 1</li> <li>Αυτόματη διπολική ασφάλεια ράγας 20A – Τεμ. 1</li> <li>Διπολικός ραγοδιακόπτης 20A – Τεμ. 2</li> <li>Αυτόματη διπολική ασφάλεια ράγας 16A – Τεμ. 2</li> <li>Ενδεικτική λυχνία – Τεμ. 1</li> <li>Μπάρες ουδετέρου, γείωσης κτλ</li> </ul>
Παροχές Πινάκων UPS Χειρισμού Σκιαλυτικής Λυχνίας	<ul style="list-style-type: none"> <li>Καλώδιο J1VV-R 3x2,5mm<sup>2</sup> - 50μ</li> </ul>
Υποπίνακας UPS Αίθουσας Ανάνηψης – Τεμ. 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μεταλλικό ερμάριο πίνακα – Τεμ. 1</li> <li>Διπολικός ραγοδιακόπτης 40A – Τεμ. 1</li> <li>Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 25A – Τεμ. 1</li> <li>Ενδεικτική λυχνία – Τεμ. 1</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 16Α – Τεμ. 1</li> <li>• Διπολικός διακόπτης διαρροής 25Α – Τεμ. 1</li> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 10Α – Τεμ. 2</li> <li>• Αυτόματη διπολική ασφάλεια ράγας 16Α – Τεμ. 9</li> <li>• Διπολική ασφάλεια τήξεως 25Α – Τεμ. 1</li> <li>• Μπάρες ουδετέρου, γείωσης κτλ</li> <li>• Μετασχηματιστής απομόνωσης 230V/230V 3,15KVA – Τεμ. 1</li> <li>• Συσκευή επιτήρησης μόνωσης – Τεμ. 1</li> <li>• Μετασχηματιστής έντασης ρεύματος – Τεμ. 1</li> <li>• Συσκευή αναγγελίας και ενδείξεων – Τεμ. 1</li> </ul>
Παροχή Υποπίνακα UPS Αίθουσας Ανάνηψης	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Καλώδιο J1VV-R 3x6mm<sup>2</sup> - 10μ σε σχάρα καλωδίων ή σωλήνα</li> </ul>
Αίθουσα Ανάνηψης	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ρευματοδότες σούκο - Τεμ. 12</li> <li>• Κανάλι πλαστικό 100x35mm - 25μ</li> <li>• Καλώδιο H05VV-U 3x2,5mm<sup>2</sup> - 50μ</li> <li>• Καλώδιο H05VV-U 3x1,5mm<sup>2</sup> - 15μ</li> <li>• Διακόπτης κομιτατέρ – Τεμ. 1</li> </ul>
Υποπίνακας UPS ΜΕΘ Εμφραγμάτων 4ου Ορόφου – Τεμ. 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεταλλικό ερμάριο πίνακα – Τεμ. 1</li> <li>• Τριπολικός ραγοδιακόπτης 40Α – Τεμ. 1</li> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 25Α – Τεμ. 3</li> <li>• Ενδεικτική λυχνία – Τεμ. 3</li> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 20Α – Τεμ. 1</li> <li>• Διπολικός διακόπτης διαρροής 25Α – Τεμ. 1</li> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 10Α – Τεμ. 4</li> <li>• Αυτόματη διπολική ασφάλεια ράγας 25Α – Τεμ. 2</li> <li>• Διπολική ασφάλεια τήξεως 50Α – Τεμ. 2</li> <li>• Αυτόματη διπολική ασφάλεια ράγας 16Α – Τεμ. 20</li> <li>• Μπάρες ουδετέρου, γείωσης κτλ</li> <li>• Μετασχηματιστής απομόνωσης 230V/230V 5KVA – Τεμ. 2</li> <li>• Συσκευή επιτήρησης μόνωσης – Τεμ. 2</li> <li>• Μετασχηματιστής έντασης ρεύματος – Τεμ. 2</li> <li>• Συσκευή αναγγελίας και ενδείξεων – Τεμ. 2</li> </ul>
Παροχή Υποπίνακα UPS ΜΕΘ Εμφραγμάτων 4ου Ορόφου	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Καλώδιο J1VV-R 5x16mm<sup>2</sup> - 60μ σε σχάρα καλωδίων ή σωλήνα</li> </ul>
Αίθουσα ΜΕΘ Εμφραγμάτων 4ου Ορόφου	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ρευματοδότες σούκο - Τεμ. 6</li> <li>• Κανάλι πλαστικό 100x35mm - 60μ</li> <li>• Καλώδιο H05VV-U 3x2,5mm<sup>2</sup> - 300μ</li> <li>• Καλώδιο H05VV-U 3x1,5mm<sup>2</sup> - 100μ</li> <li>• Διακόπτης κομιτατέρ – Τεμ. 9</li> <li>• Διακόπτης μονοπολικός – Τεμ. 2</li> </ul>
Υποπίνακας UPS Μονάδας Αρρυθμιών 7ου Ορόφου – Τεμ. 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεταλλικό ερμάριο πίνακα – Τεμ. 1</li> <li>• Τριπολικός ραγοδιακόπτης 40Α – Τεμ. 1</li> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 25Α – Τεμ. 3</li> <li>• Ενδεικτική λυχνία – Τεμ. 3</li> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 20Α – Τεμ. 1</li> <li>• Διπολικός διακόπτης διαρροής 25Α – Τεμ. 1</li> <li>• Αυτόματη μονοπολική ασφάλεια ράγας 10Α – Τεμ. 3</li> <li>• Αυτόματη διπολική ασφάλεια ράγας 32Α – Τεμ. 1</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Διπολική ασφάλεια τήξεως 50A – Τεμ. 1</li><li>• Αυτόματη διπολική ασφάλεια ράγας 16A – Τεμ. 12</li><li>• Μπάρες ουδετέρου, γείωσης κτλ</li><li>• Μετασχηματιστής απομόνωσης 230V/230V6,3KVA – Τεμ. 1</li><li>• Συσκευή επιτήρησης μόνωσης – Τεμ. 1</li><li>• Μετασχηματιστής έντασης ρεύματος – Τεμ. 1</li><li>• Συσκευή αναγγελίας και ενδείξεων – Τεμ. 1</li></ul>
Παροχή Υποπίνακα UPS Μονάδας Αρρυθμιών 7ου Ορόφου	<ul style="list-style-type: none"><li>• Καλώδιο J1VV-R 5x10mm<sup>2</sup> - 80μ σε σχάρα καλωδίων ή σωλήνα</li></ul>
Αίθουσα Μονάδας Αρρυθμιών 7ου Ορόφου	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ρευματοδότες σούκο - Τεμ. 6</li><li>• Κανάλι πλαστικό 100x35mm - 30μ</li><li>• Καλώδιο H05VV-U 3x2,5mm<sup>2</sup> - 150μ</li><li>• Καλώδιο H05VV-U 3x1,5mm<sup>2</sup> - 40μ</li><li>• Διακόπτης κομιτατέρ – Τεμ. 1</li><li>• Διακόπτης μονοπολικός – Τεμ. 2</li></ul>